

Smartvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 1



- Erweiterung der Smartvest zur Schaltung angeschlossener Geräte
- Smarte Lichtsteuerung: Anlage scharf bzw. unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung einer Smartvest Komponente (z. B. Melder)
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Steuerbar mit der Smartvest App

Die Smartvest Funk-Steckdose ermöglicht die Schaltung einer Vielzahl Ihrer elektronischen Geräte – bequem und direkt über die kostenlose App oder automatisch nach individuellem Zeitplan. So realisieren Sie diverse Smart-Functions wie z.B. eine Anwesenheitssimulation oder Sie lassen die Kaffeemaschine schon mal vor dem Aufstehen vorheizen. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt und ihr Alltag wird so, wie er schon immer sein sollte – sicher und smart.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessungen | (BxHxT) 55x99x31 mm |
| Anschlüsse | Schukostecker am Gerät (Typ:F); Schukodose am Gerät (Typ:F) |
| Breite | 55 mm |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 31 mm |
| Leuchtfarbe | Blau; Orange |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Modulation | FSK |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht | 0,129 kg |
| Sabotageüberwachung | nein |
| Spannungsversorgung AC | 250 V |
| Zertifizierungen | CE, GS |