KODAK Portable Power Station
PPS1500

Ihr mobiles Kraftwerk

Vorteile von Lithium-Ionen Systemen
Die Lithium-Ionen-Akkutechnologie verfügt über einen breiten Arbeitstemperaturbereich von 0°C bis + 40°C, ohne an Kapazität zu verlieren. Darüber hinaus ist es bis zu fünfmal leichter als Bleibatteriesysteme und hat im Vergleich zu anderen Batteriesystemen eine sehr geringe Selbstentladungsrate.

Anschlüsse
Der KODAK PPS1500 verfügt über vier USB-Anschlüsse, einen Typ-C-Anschluss, einen Zigarettenanzünder-Anschluss und die beiden Hauptmerkmale: Zwei Steckdosen.

Batterie
Mit einer Akkukapazität von 1500Wh ist der KODAK PPS1500 das Kraftpaket unserer Portable Power Stations. Es ist ein Ersatz für Ihren kraftstoffbetriebenen Generator auf einer Baustelle oder für ein Fotoshooting im Freien. Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos.

Aufladen
Sie können Ihren KODAK PPS1500 über eine Steckdose oder kompatible Solarmodule wie das KODAK Solar Panel SP100 über den 8-mm-Eingang (DC7909) aufladen. Den KODAK PPS1500 während der Ladephase zu verwenden ist hierbei möglich.

Warum für den PPS1500 entscheiden?
Der KODAK PPS1500 ist ein leichter und tragbarer Ersatz für kraftstoffbetriebene Generatoren mit hoher Kapazität. Mit den zwei integrierten 230V/50Hz oder 110V/60Hz-Steckdosen (je nach Region) können Sie mehrere elektronische Geräte wie zu Hause bedienen.

Entwurfsversion für CES 2019 | Änderungen vorbehalten

KODAK Portable Power Station

PPS1500

Spezifikationen	
Leistung	1000W kontinuierlich
Batteriekapazität	1500Wh
Zelltyp	Lithium-Ionen
Eingänge	1x 8mm Port (DC7909) | 25V, 4A (AC 160W max. | PV 500W max.)
Ausgänge	4x USB | 5V 3A max. 3A für ein USB Port | max. 3A für eine Gruppe USB Ports - 2 USB Ports gleichzeitig
	1x Typ-C | 5V, 9V, 12V, 20V (adaptiv)
	1x Zigarettenanzünder | 12.2V, 9A
	2x AC | 230V/50Hz oder 110V/60Hz (je nach Region)
Arbeitstemperaturen	0°C bis +40°C | 32°F bis 104°F
Abmessungen	371.5 x 165.4 x 364.7 mm | 14.6 x6.5 x14.4 inch
Gewicht	17,9 kg | 37.9 lbs
Zertifikate	CE, FCC, ROHS, UN38.3
Lebenszyklen	≥3.000 (@80% DOD)
Managementsystem	Temperaturüberwachung, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Inverter Ausgabe	Reine Sinuswelle. Geeignet für Geräte mit Elektromotor.
Garantie	24 Monate
Aufladem öglichkeiten	Steckdose | Kompatible Solar Panels
Aufladen über Steckdose	~7.5 Stunden
Kompatible KODAK Ladegeräte	KODAK Solar Panel SP100
Geschätzte Nutzungs- & Ladezeiten	LED-TV (40W) | ~37.5 Stunden
	Tablet (33Wh) | ~45.5 Aufladungen
	Kühlschrank (110W) | ~13.5 Stunden
	Flutlicht (50W) | ~15 Stunden
	Drohne (68Wh) | ~22 Aufladungen
	Schlagbohrmaschine (700W) | ~2 Stunden

VERPACKUNGSINHALT:

- KODAK Portable Power Station PPS1500
- 1,5m MC4 auf DC7909 Kabel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

www.portable-power-stations.com

© 2019 GBT GmbH
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

All information contained in this document is subject to change without notice.