



Zwischenstecker

Artikelnr. 8-750-000-004

- ▶ Vernetzt Ihre Elektrogeräte mit dem Bosch Smart Home System
- ▶ Aktueller Energieverbrauch immer im Blick
- ▶ Manuelles Schalten auch direkt am Zwischenstecker möglich
- ▶ Kompakte Bauweise, blockiert keine umliegenden Steckdosen
- ▶ Zukünftig mit weiteren nützlichen Funktionen, wie z.B. zur Automatisierung von Alltagssituationen

Lieferumfang

- ▶ 1 Zwischenstecker
- ▶ 1 Installationsanleitung

Preis (UVP/inkl. MwSt.)

59,95 EUR



Zwischenstecker

Technische Daten

Zwischenstecker

Gerätebezeichnung	Zwischenstecker AA
Artikelnummer	8-750-000-004
EAN	4057749314505
Gewicht	155 g
Gewicht gesamt	ca. 320 g
Abmessungen (B x H x T)	70 x 79 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Abmessungen Verpackung (B x H x T)	92 x 181,5 x 102,75 mm
Herstellungsland	CN

Anschlüsse	Netzstecker
Stromaufnahme	max. 16 A
Leistungsaufnahme (Ruhebetrieb)	< 0,3 W
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schaltleistung	max. 3.680 W ¹⁾
Lastart	ohmsche Last, $\cos\phi \geq 0,95$
Relais	Schließer, 1-polig, μ -Kontakt
Schaltspiele	40.000 (16 A, ohmsche Last)
Schalttyp	unabhängig montierter Schalter
Betriebsart	S1
Stehstoßspannung	2.500 V
Schutzklasse	I
Wirkungsweise	Typ 1
Verschmutzungsgrad	2
Funkfrequenz	863,3 MHz / 869,525 MHz
Funkreichweite im freien Feld	> 100 m
Duty Cycle	bei 868,3 MHz < 1% / h bei 869,525 MHz < 10% / h
Sendeleistung	10 mW
Empfängerkategorie	SRD Category 2
Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +35 °C

¹⁾ Messbereich: 0 bis 3.680 W; Auflösung: 0,01 W; Genauigkeit: 1 % \pm 0,03 W
(Frequenzbereich 2 Hz bis 2 kHz)

